



配网说明书



新会江裕信息产业有限公司

400-930-8899

www.jolimark.com

广东省江门市新会区今古洲经济开发区江裕路18号

温馨提示:

- 打印机目前只支持2.4G的网络。
- 建议单次仅针对一台打印机进行Wi-Fi配网。
- 打印机请装上纸张，配网过程会打印提示小票。
- 打印机不接网线，打开电源，阅读配网说明，待打印机开机完成后再进行操作。

说明:本说明书仅适用于带WiFi接口的机型。部分机型不支持微信配网方式,请选择网页配网。

名词解释

打印机制造编号:

每台打印机都有一个唯一的制造编号,为数字与字母的组合,见机器底部铭牌显示。

打印机热点:

打印机自带一个AP热点,出厂默认名称为“MCP_xxxxxx”或“CLP_xxxxxx”或“CFP_xxxxxx”等格式,其中“xxxxxx”为打印机制造编号后6位字符,具体名称以实际显示为准。

微信配网流程

- 1 使用手机成功连接可用Wi-Fi。
- 2 扫码关注“映美云打印”微信公众号。



- 3 按打印机后下方Wi-Fi RESET键3秒后松手,打印机进入可配置状态,此时会自动打印出“已进入Wi-Fi配网模式”的提示小票。



- 4 打开“映美云打印”公众号,点击下方菜单“WIFI配置”。

- 5 在输入框输入Wi-Fi密码,然后点击“连接”,打印机会打印出“获取Wi-Fi信息”的提示小票,开始连接目标 Wi-Fi,网络灯处于快闪状态。



请耐心等待,等手机显示配置成功的提示后即完成操作,此时打印机会打印出“Wi-Fi配置成功”提示小票和欢迎小票,打印机网络灯最终常亮,表示配网成功。

网页配网流程

- 1 使用手机找到打印机热点并进行连接,热点名称为“MCP”开头。



- 2 打开浏览器并输入:192.168.201.1,进入登录页面,输入打印机制造编号进行验证。



- 3 进入设置页面,点击扫描到的Wi-Fi热点列表,选择要连接的热点,若列表中没有找到目标热点,点击“重新扫描”更新列表。



选择了目标热点,输入密码,点击“连接”,打印机开始连接目标Wi-Fi,网络灯处于快闪状态,请耐心等待,此时打印机热点会与手机断开连接,手机要重新连接打印机热点才能查看配网状态。

- 4 连接成功后,页面显示当前热点名称,连接状态为“已连接”,打印机打印出欢迎小票,网络灯最终常亮,表示配网成功。(部分机型不打印欢迎小票)



- 5 如需修改打印机热点名称,点击“为打印机热点命名”进入修改页面,输入名称并保存命名。



若需要更换热点可点击“更新热点”按钮,按步骤3重新操作。